



## Algemene informatie

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer    | 160908           |
| EAN              | 4008321530660    |
| Fabrikantcode    | 1530660          |
| Merk             | Osram            |
| Fabrikantnaam    | HQI-TS 2000 watt |
| Aantal in omdoos | 12               |
| Garantie         | 1 jaar           |
| Energielabel oud | A+               |
| Levensduur (uur) | 8000             |

## Technische Informatie

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Technologie                  | Gasontladingslamp |
| Wattage                      | 2000W             |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar      |
| Lampvoet (fitting)           | K12S              |
| Kleurcode                    | 641 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4100 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)           | 60-69             |
| Lichtkleur                   | Wit               |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur      |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 230000lm          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 115               |
| Lampafwerking                | Helder            |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Voorschakelapparaat benodigd | Ja                                |
| Type product                 | CDM-TD / HCI-TS / HQI-TS / MHN-TD |
| Sensortype                   | Geen sensor                       |

## Lamp Informatie

|               |           |
|---------------|-----------|
| UV Filter     | Nee       |
| Product Serie | POWERSTAR |

## Afmetingen

|               |          |
|---------------|----------|
| Lengte (mm)   | 274      |
| Hoogte (mm)   | 274      |
| Diameter (mm) | 40       |
| Vorm          | Buislamp |

## Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen